



小影HiFi

专注高保真音频设计制造



P2

线性电源

使 用 说 明 书

V241018

使 用 前 请 仔 细 阅 读

前言

感谢您购买小影出品的线性电源

P2是小影采用1颗Infineon(英飞凌) 场效应管(MOSFET) 芯片, 和精密电压基准+高速运放芯片, 结合多级大电流发烧滤波电路, 推出的一款具有高品质直流电输出的线性电源, 具有纹波噪音低, 供电纯净, 动态好, 可靠稳定等特点, 非常适合替代开关电源, 提升设备效果。

关注本公司网站可获取更多的小影HiFi产品信息

官方网址: www.xyhifi.cn

售后微信及电话: 17324506559

E-mail: sales@xyhifi.cn

1、物品清单

- P2主机 x1
- AC交流输入电源线 x1（默认国标线）
- DC直流输出电源线 x1（默认5.5-2.5转5.5-2.1）
- 电子档说明书 x1

电子说明书可在官网下载: xyhifi.cn

2、产品介绍



- ① 实时直流输出电压显示屏（下单前有多种显示颜色可选，默认白色）；
- ② 可选尾板电源开关（不带显示屏的版本，尾部开关带指示灯）；
- ③ 双DC输出口，内正外负，左边插座内径是5.5-2.1，右边是2.5
 - a、配一条 5.5-2.1（黑色插头）转 5.5-2.5（黄色插头）的DC线；
 - b、如连接的设备插座是2.1口，把DC线黄色头插电源右边座；
 - c、如连接的设备插座是2.5口，把DC线黑色头插电源左边座；
- ④ 5V输出电压版本，可选USB输出接口，左边的DC口也是5V；
- ⑤ 电源输入插座，保险管在插座下方，拔出可更换（5x20mm / 1A）；
- ⑥ 电压微调旋钮，用2mm一字螺丝刀，电压可调范围正负0.5V；
（顺时针旋转增加输出电压，逆时针旋转降低输出电压）
- ⑦ 可选面板电源开关（不带显示屏的版本，开关带指示灯）；

3、规格参数

电源输入	AC交流 / 220V / 三线品字口 / （可选110V）
电源输出	DC直流 / 5V - 18V 可选
最大电流输出	0.5A - 2A（最大输出电流根据不同输出电压变化）
纹波噪音	< 1mV
输入功率	15W / 25W 可选（待机≈1.04W）
电压调节	微调±0.5V / 固定输出电压（不可大幅改变电压）
尺寸 / 重量	150mm x 105mm x 50mm（不含突出部分） / 1004g

4、售后维修

售后支持 下载中心 关于我们 Q CN / EN

① 售后申请 维修查询 售后政策

售后申请

姓名 [必填] 联系电话 [必填]

产品型号 [必填] 快递公司 [必填]

快递单号 [必填] 寄回地址 [必填]

故障描述 [必填]

提交

- 在浏览器进入小影hifi的官网 xyhifi.cn
- 在菜单栏找到: 售后支持 → 售后申请
- 填入相关资料提交
- 按照网站提供的售后地址寄回
- 售后维修的进度可以在 维修查询 栏目查看

5、注意事项

1. 机器作为电源使用时, 不得在DC直流输出过程中拔插线材, 此类不当操作可能会导致机器损坏;
2. 机器的输出正负极不得短路或者接地;
3. 不得将机器搁置在高温、潮湿的环境, 更不得淋雨或者受强烈冲击;
4. 不得随意拆开机壳, 如需维修应请专业人员处理;
5. 本机仅供室内使用。

6、保修条款

保修期内, 用户正常使用情况下机器发生故障无法正常使用或者功能缺失, 本公司承诺保修一年。

下列情况不提供免费维修:

1. 由于自然灾害及电网故障, 化学物品侵蚀造成的故障损坏。
2. 未按照说明规定操作, 保管、自行拆卸、修理、磨改造成的损坏。
3. 在本公司指定维修点以外以及使用非本公司零部件维修或者私自改装引起的损坏。

